

Информация о назначении низковольтного оборудования

Выключатели картонные скрытого типа, однополюсные, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока частотой 50Гц, на номинальное напряжение 250В и номинальный ток до 10 А при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. Климатическое исполнение УХЛ4.

Технические характеристики и параметры

Параметры	Значение
Референс	ATN00..67
Наличие подсветки	есть
Количество клавиш	нет
Метод действия на выключатель	картонный
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	винтового типа для медных проводов сечением 1,0-2,5 мм ²
Схема подключения	6

Примечание

Включение и отключение осуществляются с помощью ключ-карточки с размерами: ширина не более 54 мм, длина не менее 80 мм, толщина 0,8...1,2 мм.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замену производить при отключенном электропитании сети квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. При закреплении выключателя в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещается монтаж и эксплуатация выключателя при обнаружении трещин или сколов в основании выключателя или крышке. Запрещается подключение выключателя к неисправной электропроводке.

Правила и условия монтажа

1. Снять крышку.
2. Для установки в монтажные коробки под распорные лапки: подсоединить провода согласно схеме на выключателя; установить выключатель в монтажную коробку; затянуть распорные лапки двумя винтами; установить рамку; установить крышку.
3. Для установки в монтажные коробки с самонарезающими винтами: подсоединить провода согласно схеме на выключателя; установить выключатель в монтажную коробку; завернуть 2 винта-самореза; установить рамку; установить крышку.

Правила и условия хранения

Условия хранения выключателя - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности 60%.

Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Правила и условия утилизации

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональных программ в области обращения с отходами.

Информация при обнаружении неисправности

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Осветительный прибор не включается	Осветительный прибор вышел из строя	Замена осветительного прибора
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактным зажимом	Обеспечить нормальный контакт
	Неправильное подключение питающих проводов	Произвести монтаж согласно схемы
Выключатель шатается в монтажной коробке	Ослаблено крепление	Подтянуть фиксирующие винты и саморезы

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации выключателей - 2 года со дня розничной продажи.

Срок службы выключателей - 10 лет со дня розничной продажи.

Свидетельство о приеме

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 и признано годным для эксплуатации.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Изготовитель: ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Бystрова, д.1., тел.: (83632) 9-21-00, факс: (83632) 9-21-07, потенциал@se.com

RU Поставщик: АО «Шнейдер Электрик», 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12., корп.1. тел.: +7 (800) 200 64 46 (многоканальный), тел.: (495) 777 99 98, факс: (495) 777 99 94, ru.ccc@se.com, www.se.ru

KZ Импортный/шагым кабылдаушы тарап: «Шнейдер Электрик» ЖШС, 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ. Достық даңғылы, 38, БО KEN DALA. www.se.com/kz, тел: (727) 357 23 57