

Հարգելի՛ գնորդ:

Սալյն փաստաթուղթը գործում է կենցաղային սեղանի լուսատուներ ՅՐԱ NLED-430 կենցաղային սեղանի մարտկոցային լուսավորային լուսատուներ ՅՐ A եւ նոթատեղված է հավաճման, միացման, ամսագործման, տեղափոխման, պահպանման եւ խրցման ձեւանքի կամար Մինչ արտադրանքի օգտագործումը ու առաջին աւտոմատիկե՛ր տվյալ ձեւանքը եւ պահպանե՛ք այն մինչև ամսագործման ավարտը "Տեղեփոխության կամեղալիք ընդգործարյունների տեսակների մասին: Արտադրանքը չի պարահանվում մաքուր կամեղի կամար վրտագույր եւ վնասակար նյութեր, որոնք կարող են արտասանել ամսագործման ընրացման արտադրանքի ծառայարյուն ժամկետի ընրացման նրա ամսագործման կանոնների պահպանման դեղևում՝

Ուսացարյուն:՝ Փոխանցման 220Վ լարումը վտանգույր է կյանքի կամար:

1.ԸՆՀԱՆԱՆՈՒՐ ՏԵԼԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լուսատուն նոթատեղված է շինարյուն ընդհանուր լուսավորման կամար "Լուսատուն կամաղաղաղաղաղման է TP TC 004/2011 «Ցածր լարումալ սարքավորման սարքավորարյուն մասին», TP TC 020/2011 "" Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսային կամաղաղաղաղաղաղաղման "" պահանջարկներին Ացարանք տերափիկեղած է Լուսատուն նոթատեղված է ընդհանուր եւ դեղարտալ լուսավորման կամար: Ացարանք եղրակա չէ տերափիկեղանցման

2.ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱՊԻՐ

Մնացման լարվածարյուն (փոփոխկան), Վ220 Ցանցի կանխաղանարյուն, Հց50 Լուսատուի առաղկեղայն եղրարյունը, Վտ, ոչ աղկել.....3 Գույնը մաղացման ցուցանիշը80 Գումաղյին ջերմասղեղներ, Վ4000 Ցանցից լիցղավորման ժամկետը, ժամերը, առղկաղը16 Ինղնոթաղ աղխատմեղի ժամանեղը, ժամերը, առղկաղը2 Սղաղման եղրարյունը ցանցից 220Վ, աղանղլարաղ լիցղավորման աղխման, Վտ, առղկաղն1 Շահագղծման ջերմասղեղները, °C+5...+40 Հարաղերաղան խանղարյունը, %, ոչ աղկել.....80 Աղրաղարյունի պղաղաղանարյուն աղտղեղներ IP20 Աղրաղարյունի նյութը.....Պլասղիկ Լուսաղաղեղների ծաղաղարյուն ժամկետը, ժամերը, առղկաղն30 000 Լուսատուի ծաղաղարյուն ժամկետը, տարի3

3.ՓԱԹԵԹՎՎՈՐՈՒՐ

Լուսատու, կաղ1 Խաղտեղի լար, կաղ1 Փարեղ, կաղկեղա1 Շահագղծման ձեղանղի (առղնագղիք) նաղա1

4.ՇԱՀՎՈՐՈՒՄ

4.1. Անղխանղարյուն միջոցներ Ուսացարյուն:Ը Լուսատուի կաղմանն եւ տեղարղման բղրը աղխատմեղները պղեղ է իրաղկանղլեն կաղմեղը աղցաղաղած վղնեղաղմ! –Աղղեղկաղ է լուսատուի ամսագղրծումը լարերի եւ կաղմեղաղար մաղերի վղնաղած մեղաղաղանար –Լուսատուի մաղման կամար առղնաղաղաղ է օղաղարղել վաղիաղ չար կար: –Մի օղաղարղել Լուսատուի մաղման կամար Բղիղական աղիղի եւ աղղեղիղ մաղրաղ միջոցներ: 4.2. Օղաղարղծում Բաղեղ լուսատուի փարերը: Հաղմղղեղ իրացի, կաղմեղի լարի եւ լուսատուի վղնաղածղների բաղաղարյուն ուեղ: Լուսատուի կաղաղղածղը 1.պղաղմն 2.աղ 3.կաղ 4.աղնարյունի կանղի 5.կանղիաղ կաղմեղի լար 6.ցանղղիին աղաղաղերի միացման կցարղիչ 7.ցանղային ցուցիչ 8.աղցաղիչ: Լաղղում նոթատեղված է կաղավորման եղրաղ միջոց: 1) կաղի վրա սեղնարղյին կանղիի օղնարյունը 2) ընղիկաղաղղած ծաղկաղին սեղնարի օղնարյունը, որն աղխատում է աղր ծաղկից 5 մեղր կեղաղարյուն վրա Աղցաղման եղրաղ միջոցների փոփոսղը իրաղկանղցաղն է կաղի հաղել կղղում եղրեղ դղրեղանի աղցաղիչի օղնարյունը Հղիղի հաղել կղղի աղցաղիչը ծաղաղաղ է նաղա լաղի լղիղ աղցաղման, սեղնարղյին կանղի եւ ծաղկաղին սեղնարը բղկ աղեղաղ. կամար պղաղաղական միջոցաղից Աղցաղիչի միջին դղրեղն սեղնարները աղցաղաղած են, լաղղը աղցաղաղած է: Լաղղը սեղնարղյին կանղիի կաղաղարման աղխիղ փոփեղաղ կամար փոփեղ եղրեղիղղանղի աղցաղիչը կաղիի հաղել կղղում աղնեղաղ դղրեղ: Սեղնարղյին կանղիի

Дата изготовления:
Өндірілген күні:
Иштөп чыгарган күнү
Արտադրության ժամկետը

կաղաղարման աղխման լաղղը կարաղ է աղխատել պղծաղաղարյուն եղրեղ աղխիղներից մեղան:• սեղնարղյին կանղիի աղաղին սեղնումը փոփում է լաղղը խաղած լարիի աղխիղ • սեղնարղյին կանղիի եղրարղը սեղնումը փոփում է լաղղը պղծաղաղարյան միջին աղխիղ • սեղնարղյին կանղիի եղրարղ սեղնումը փոփում է լաղղը առաղկեղաղեղն պղծաղաղարյան աղխիղ չարաղը սեղնումը աղցաղում է լաղղը սեղնարղյին կանղիի կաղաղարման

2) Հաղիի կաղաղարման Լաղղը ծաղիի կաղաղարման փոփեղաղ կամար փոփեղ եղրեղիղղանի աղցաղիչը կաղիի հաղել կղղում աղնեղաղ դղրեղ: Հաղիի կաղաղարման աղխման լաղղը աղխատում է առաղկեղաղն պղծաղաղարյուն աղխման: Լաղղը միջոցեղաղ կամ աղցաղաղաղ. կամար ծաղիի կաղաղարման աղխման կարեղ է աղր ծաղի կանղել-Կարեղի է ինչ-աղ բղկ աղեղ կամ ծաղի աղ կղիղ աղցաղաղաղ եւ սեղնարղյին կանղիի կամ ծաղկաղին սեղնարի պղաղաղական աղխատեղը կանղեղաղ. կամար փոփեղ աղցաղիչը լաղիի հաղել կղղում "Մղաղած է" դղրեղ - միջլին դղրեղ Կղրեղաղ է արղիան լղիղ աղցաղաղ լաղղը կաղիի հաղել կղղի աղցաղիչի օղնարյունը տեղաղաղեղաղ եւ պղեղել աղանղան Աղրանղլարաղ լիցղավորման կամար լուսատուն առղնաղաղաղ է միջոցեղ փոփոխկան կաղմեղի ցանցից 220Վ կաղմեղաղի լարի օղնարյունը (մաղման է աղաղման կաղղկեղի ուեղ) Աղրանղլարաղ լիցղական կամար առղկաղը 16 ժամ ՈՒՇԱՂՈՒԹՅՈՒՆ!

Մի բղեղ է լուսատուն կաղմեղի միջաղած առղկաղը 16 ժամ խաղաղեղաղ կամար սղաղկաղարի լիցղավորման աղկեղաղի եւ դրա կեղաղաղաղմ Շարեղը պղրաղ գղղաղ Մինչեղ մղաղ լիցղավորարմ աղղաղաղիին լիցղավորղած լուսատուն պղեղ է օղաղարղծիղի սեղանիների աղղեղարյունից

5. ՍՊԱՆԱՐՈՒՄ

Ողրեղ լարիի աղրարյունը, լուսատուի մեղ տեղարղված են փոփարիղաղ չարաղնաղաղ լարաղիին դղրեղին:

6. ՏԵԼԻԹՅՈՒՆՈՒՐ ԵՒ ՈԱՀՈԱՆՈՒՐ

Աղրաղարմեղի տեղաղաղումը եւ պղահղանումը պղեղ է իրաղկանղլեն փարերի ուեղ նոթաղղաղաղան միջոցների պղաղիկանումը մեղխանղիկան վղնաղածղներից եւ մղրաղարտղյին սեղանիների աղղեղարյունից

7. ԴՆՏՈՒՄ

Աղրաղարմեղը առղնաղաղաղ է իրացեղը ` ըսղաղ տարաղմաղիին օղրեղարյունը աղաղկաղաղի պղահղեղի:

8. ԵՆԱՇԱԲԱԹԵՐ ՊԱՐՏՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

8.1. Լուսատուի ամսագղրծման եղաղիղղաղիին ժամկետը կաղմում է 12 աղիաղ վղնաղեղ օղիաղից, աղղաղ ձեղանղիի ուեղ Շարաղղված ամսագղրծման պղաղմանղերի պղահղանումը պղաղմաղաղ

8.2. Լուսատուի վղրարղարմեղը/փոփեղը իրաղկանղցաղն է աղրաղաղիի աղրարմը վղնաղած մաղմեղաղի վղնաղաղի մաղ, պղաղաղանարյան վղրարեղաղ օղրեղարյունը աղնեղնաղած ժամկետում եւ կաղմեղնեղաղ

8.3. Լուսատուն վղրարղարմեղը/փոփեղը իրաղկանղցաղն է աղանց մեղխանղիկան վղնաղածղներից եւ լղիղ կաղղկեղաղմանը դղեղան

9. ՀԱՆԱՐՈՒՐ ԱՆՄԱԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ԴՆՆՑ ԵՏՎՈՒՄԸ:

Ուսացարյուն:՝ Սարիի կեղարղարմ աղնարղարյունների կեղ կաղաղած բղրը աղխատմեղները պղեղ է իրացղրղլեն միաղի կաղմեղի աղցաղաղաղից կեղաղ: – սաղաղեղ կաղմեղի ցանցաղին լարման աղկարարյունը 220Վ – Սաղաղեղ աղցաղաղիչի դղրեղ կաղիի հաղել կղղում – Լիցղավարեղ նեղկաղաղցղած մարղիկըը առղկաղը ընրացման 2 ժամկաղ Երեղ այղ միջոցղից Չեղ չօղղեղին, աղնարղարյունը վղրացեղաղ կամար դղիմեղ արաղիարղղած մաղանղանղերի օղնարյունը:

10. ՏԵԽՆԻԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԱՏԱԴՆԱԴԻ ՄԱՊԻՐ

Աղրաղարմեղի առղկանում: Սեղանի լուսաղաղաղյին լուսատու Աղրաղարմեղի տեղանի Սեղանի Աղրաղարմեղի մաղեղ: NLED-430 Աղրանղմաղեղ: «ՅՐԱ» Աղրաղաղը եղրիղը: Ձղնաղաղմ Աղրաղարմեղի առղկանում: րղղեղա ՍՏՏ (Շեղչեղեն) կամաղրծաղկեղարյուն, Լ՛ՆՏ: Աղրաղարղիի կաղցից: զձԶ, 518054, Շեղչեղեն, Նաղեղմեղ Եղրան՝,,,,, Չաղմեղ փաղ, Էղեղ Հղղաղիաղին Բաղիչեղեն, Բեղ. 901 Աղրաղարղիի կեղ կաղի կեղմաղաղացղաղ: atl_company@163.com Նեղնաղծաղ: Նեղնաղծաղի մաղիի աղեղիղարյունը ընղիկաղցղած է առղնաղական փարեղաղիկանում առաղիի վրա փաղցղած աղղարմանղեղից: Նեղնաղաղի փաղաղարղերի կեղ կարաղեղաղարյուն: Աղրաղարմեղը կամաղաղաղաղաղանում է TP TC 004/2011 «Ցածր լարմանալ սարքավորման սարքավորարյուն մասին», TP TC 020/2011 "" Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսային կամաղաղաղաղաղաղաղման "" պղահղցարկներին:"



Уважаемый покупатель!

Данный документ распространяется на светильник бытовой настольный аккумуляторный NLED-430 и предназначен для руководства по его подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.
Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации
! Информация о видах опасных воздействий
Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Светильник предназначен для общего освещения помещений.
Светильник соответствует требованиям TP TC 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования», TP TC 020/2011 “Электром агнитная совместимость технических средств”.
Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания (переменное). В.....220
Частота сети, Гц50
Мощность светодиодов, Вт.....3
Индекс цветопередачи, не менее80
Цветовая температура, К.....4000
Время зарядки от сети, часов, не более.....16
Время автономной работы от встроенного аккумулятора, часов, не менее2
Мощность потребления от сети 220В в режиме заряда аккумулятора, Вт, не более1
Температура эксплуатации, °С+5...+40
Относительная влажность, %, не более80
Степень защиты изделияIP20
Материал изделияпластик
Срок службы светодиодов, часов, не менее30 000
Срок службы светильника, лет3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт.1
Сетевой шнур, шт.1
Упаковка, комплект1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.1

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Меры безопасности

Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!
–Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).

–Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань.
–Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.

4.2. Использование

Распакуйте светильник. Убедитесь в отсутствии повреждений вилки, сетевого шнура и светильника.

Конструкция светильника:

1. плафон
2. стойка
3. основание
4. сенсорная кнопка включения
5. съемный сетевой шнур
6. разъем подключения сетевого шнура
7. сетевой индикатор
8. выключатель для переключениярежима управления и блокировки сенсорной кнопки.

Светильник работает от встроенного аккумулятора.
В светильнике предусмотрены два способа управления:
1) с помощью сенсорной кнопки на основании;
2) с помощью встроенного звукового сенсора, срабатывающего от резкого звука на расстоянии до 5 метров.
Переключение между способами включения осуществляется с помощью трехпозиционного выключателя на задней стороне основания. Также выключатель на задней стороне основания служит для полного выключения светильника и блокировки сенсорной кнопки и звукового сенсора от случайногосрабатывания. В среднем положении выключателя сенсоры отключены, светильник выключен.
1. Управление сенсорной кнопкой
Для перевода светильника в режим управления сенсорной кнопкой

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
АЙДАЛАҢУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАҰ (ПАСПОРТ)
КОЛДОНУУ БОЮГЧА НУСКАМА (ПАСПОРТ)
շԱՆԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱԴԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

переведите трехпозиционный выключатель на задней стороне основания в крайнее правое положение. В режиме управления сенсорной кнопкой светильник может работать в одном из трех режимов яркости:
• первое касание сенсорной кнопки переводит светильник в режим приглушенного света
• второе касание сенсорной кнопки переводит светильник в режим средней яркости
• третье касание переводит светильник в режим максимальной яркости
• четвертое касание выключает светильник
2. Управление звуком
Для перевода светильника в режим управления звуком переведите трехпозиционный выключатель на задней стороне основания в крайнее левое положение. В режиме управления звуком светильник работает в режиме максимальной яркости. Для включения или выключения светильника в режиме управления звуком нужно издать резкий звук – можно что-нибудь сказать или хлопнуть в ладоши.
Для полного выключения и предотвращения случайного срабатывания сенсорной кнопки или звукового сенсора переведите выключатель на задней стороне основания в положение “выключено” – среднее положение.
Рекомендуется полностью отключать светильник с помощью выключателя на задней стороне основания при транспортировке и хранении.
Для подзарядки аккумулятора светильник необходимо подключить к сети переменного тока 220В с помощью сетевого шнура (входит в комплект поставки).
Время заряда аккумулятора не более 16 часов.
ВНИМАНИЕ! Не оставляйте светильник подключенным к сети более 16 часов во избежание избыточной зарядки и последующего выхода аккумулятора из строя!
До следующего подзарядки полностью заряженный светильник должен быть использован в автономном режиме не менее двух часов.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ
В качестве источников света в светильнике установлены светоизлучающие диоды, не требующие замены.
6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.
7. УТИЛИЗАЦИЯ
Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
8.2. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
8.3. Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!
Светильник не работает:
- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В
- проверьте положение выключателя на задней стороне основания
- подзарядите встроенный аккумулятор в течение не менее двух часов
Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование изделия: Светильник бытовой
Тип изделия: Настольный аккумуляторный
Модель изделия: NLED-430
Фабричный знак: «ЭРА»
Страна изготовитель: Китай
Наименование изготовителя: АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя: КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличан Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем: atl_company@163.com
Импортер: Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Соответствие нормативным документам:
Изделие соответствует требованиям
TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
TP TC 020/2011 “Электром агнитная совместимость технических средств”

Күрметті сатып алушы!

ЭРА сауда маркасының өнімін сатып алғаныңыз және біздің компанияға сенім білдіргеніңіз үшін Сізге алғыс білдіреміз! Осы құжат тұрмыстық ЭРА үстелге қоятын шамдалдарына NLED-430 және құрастыру, іске қосу, пайдалану, тасымалдау, сақтау және көдеге жарату жөніндегі нұсқауға арналған.
! Бұйымды пайдаланар алдында осы нұсқауды мұқият оқыңыз және оны пайд алу соңына дейін сақтаңыз.

"Қауіпті әсерлер түрлері туралы ақпарат.

Бұйымның құрамында оны пайдалану ережелерін орындаған жағдайда қызмет ету мерзімінің ішінде пайдалану барысында бөлініп шығуы мүмкін, әд ам денсаулығы үшін қауіпті және зиянды заттар жоқ.

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! 220В АУЫСПАЛЫ ТОК КЕРНЕУІ ӨМІР ҮШІН ҚАУІПТІ!

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Шамдал орынқайды жалпы жарықтандыруға арналған.

"Шамдал «Төменгі вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» 004/2011 ТР К О сәйкес келеді, 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлі магнитті үйлесімі» ТР КО талаптарына сәйкес келеді.» Тауар сертификатталған.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзінің кернеуі (ауыспалы), В	220
Желі жиілігі, Гц	50
Шамдалдың ең көп қуаттылығы, Вт, артық емес	3
Түсті беру әріпсаны, артық емес	80
Түсті температура, К.....	4000
Желімен қуаттандыру уақыты, сағат, артық емес.....	16
Автономды жұмыс уақыты, сағат, артық емес	2
220В желіні пайдалану қуаттылығы аккумуляторды қуаттандыру тәртібінде, а ртық емес	1
Пайдалану температурасы, °С	+5...+40
Салыстырмалы ылғалдығы, %, артық емес.....	80
Бұйымды сақтау дәрежесі.....	IP20
Бұйымның материалы	пластик
Жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі, сағат, артық емес.....	30 000
Шамдалдың қызмет ету мерзімі, жыл	3

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жеткізілім жиынтығына енеді:

Шамдал, дана	1
қаптама, жиынтық	1
Желілік сым, дана	1
пайдалану жөніндегі нұсқау (Паспорт), дана	1

4. ПАЙДАЛАНУ

4.1 Қауіпсіздік шаралары

Назар аударыңыз! Шамдалды құрастыру және орнату жөніндегі барлық ж ұмыстар қуат көзінің желісі сөндірілген кезде ғана жүзеге асырылуы тиіс! Ылғалдығы жоғары орындарда шамдалды пайдалануға тыйым салынады (ванналық бөлмелер және басқа).

Шамдалды тазалау үшін жұмсақ құрғақ мата пайдалану қажет.

Шамдалды тазалау үшін химиялық белсенді және жемір заттектер құралдарын пайдаланбаңыз.

4.2. Пайдалану

Шамдалдың бұмасын шешіңіз. Айырда, желілік сымда және шамдалда за қымдану жоқтығына көз жеткізіңіз. Шамдал құрылысы: 1.плафон 2.тіреу 3.негіз 4.батырманы басқару 5.Желілік адаптер сымы 6.желілік сымды қосудың жалғағышы 7.желілік индикатор 8.сөндіргіш Шамдал орнатылған аккумулятор арқылы жұмыс істейді.

"Шамдалда басқарудың екі тәсілі қарастырылған:

1) негіздегі сенсорлық батырма көмегімен;
2) 5 метрге дейінгі қашықтықтағы қатты дыбыстан іске қосылатын кіріктірілген дыбыс сенсорының көмегімен."

Қосу тәсілдерінің арасында ауыстырып-қосу негіздің артқы жағындағы үш қалыпты сөндіргіш көмегімен жүзеге асырылады. Сондай-ақ, негіздің артқы жағындағы сөндіргіш шамдалды толық сөндіру ж әне сенсорлық батырманы кейдеісок іске қосылудан бұғаттау қызметін ат қарады.

Сенсорлар сөндіргіштің орташа қалпында ажыратылған, шамдал сөндірілген.

1) Сенсорлық батырманы басқару

Шамдалды басқару тәртібіне ауыстыру үшін негіздің артқы жағындағы үш қалыпты сөндіргішті шекті оң жақ қалпына ауыстырыңыз. Шамдал сенсорлық батырманы басқару тәртібінде жарықтықтың үш тәртібінің біреуінде жұмыс істеуі ықтимал:

- сенсорлық батырмаға алғашқы қол тигізу шамдалды бәсендетілген жарық т әрбіне келтіреді
- сенсорлық батырмаға екінші қол тигізу шамдалды орташа жарық тәртібіне к өлтіреді
- үшінші басу шамдалды максималды жарықтық тәртібіне келтіреді;
- төртінші қол тигізу шамдалды сөндіреді"

2) Дыбысты басқару

Шамдалды дыбысты басқару тәртібіне ауыстыру үшін негіздің артқы жа ғындағы үш қалыпты сөндіргішті шекті сол жақ қалпына ауыстырыңыз. Шамд ал дыбысты басқару тәртібінде максималды жарықтық тәртібінде жұмыс жас айды. Шамдалды дыбысты басқару тәртібінде қосу немесе сөндіру үшін

қатты дыбыс шығару - бірдеңе айту немесе алақан соғу қажет.

Толық сөндіру және сенсорлық батырманың немесе дыбыс сенсорының кезд еісоқ іске қосылуына жол бермеу үшін негіздің артқы жағындағы сөндіргішті «сөндірулі» қалпына - орташа қалпына ауыстырыңыз.

Шамдалды тасымалдау және сақтау кезінде негіздің артқы жағындағы с өндіргіш көмегімен толық сөндіру ұсынылады. Шамдалдың аккумуляторын қуаттандыру үшін желілік сымның көмегімен ауыспалы тоқтың 220В желісіне қосу қажет (жеткізу жиынтығына енеді).

Аккумуляторды қуаттау уақыты артық емес 16 сағат

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Артық қуаттандырды және аккумуляторды соңында істен шығаруды болдыр мау мақсатында желіге қосылған шамдалды 16 сағат Келесі қуаттандыруға дейін толық қуатталған шамдал автономды тәртіпте екі сағаттан кем емес уақытта пайдаланылуы тиіс.

5. ҚЫЗМЕТ ЕТУ

Шамдалдағы жарықтың қаут көзі ретінде ауыстыруды талап етпейтін сәуле шығаратын диодтар орнатылған.

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданулар мен атмосфе ралық жауын-шашын әсерінен сақтандырушылық шараларды сақтаумен қорапта жүргізілуі тиіс.

7. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды іске асыру аумағы заңнама талаптарына сәйкес көдеге жарату қажет.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

8.1. Шамдалды пайдаланудың кепілдікті мерзімі осы нұсқауда баяндалған па йдалану шарттары сақталған жағдайда, сатылған күннен бастап 12 айды құрайды.

8.2. Шамдалды қайтару/ауыстыру тұтынушыларға тауарды мерзімінде және т ұтынушылар құқығын қорғау жөніндегі белгіленген заңнама негізі бойынша өкілетіен жекелеген сатушыда жүзеге асырылады.

8.3. Шамдалды қайтару/ауыстыру механикалық зақымданусыз және толық жи ынтық кезінде жүзеге асырылады.

9. МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ

ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Назар аударыңыз! Бұйымның мүмкін болған ақаулықтарын жоюға байланыст ы барлық жұмыстар қуат көзі желісінен сөндірілген кезде жүзеге асырылады! Шамдал жұмыс істемейді –220В қуат көзінің желілік кернеуі бар екенін тексеріңіз –негіздің артқы жағындағы сөндіргіш қалпын тексеріңіз –Кіріктірілген аккумуляторды кем дегенде қуаттаңыз 2 сағат Егер барлық тәсілдер ақаулықты жою үшін Сізге көмектеспесе, білікті маманд әр көмегіне жүгінінің.

10. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Бұйым атауы; Жарықдиодты үстелге қоятын шамдал

Бұйым түрі: Үстелге қоятын

Бұйым үлгісі: NLED–430

Тауарлық белгісі: «ЭРА»

Өндіруші ел: Қытай

Өндіруші атауы: АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД
Өндіруші мекеңжайы: КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 902

Өндірушімен байланысқа арналған ақпарат: atl_company@163.com
Импорттаушы: Импорттаушы туралы ақпарат жеке қорапта орналастырылған затбелгіде көрсетілген.

Нормативтік құжаттарға сәйкестігі : "Бұйым талаптарға сәй келеді 004/2011 «Төменгі вольтты жабдықтар қауіпсіздігі туралы» ТР КО, 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлі магнитті үйлесімі» ТР КО талаптарына сәйкес келеді."

Урматтуу сатып алуучу!

ЭРА атындағы соода тобунун иштеп чыгарган продукциясын сатып алганы ныз үчүн жана биздин соода тобуна болгон ишенимимиңиз ТРҢ чоң ыраазы чылыгыбызды билдиребиз! " Аталган документ кийинкилерге тийиштүү тирич иликтеги үстөлге коюлуучу жарықдиоддик ЭРА шамчырактары NLED–430 жана чогултту, туташтыруу, колдону у, жеткирүү, сактоо жана утилизация боюн ча нускамага багытталган

! Буюмду колдонуудан мурда бул нускаманы кылдаттык менен изилдеп чыгы ңыз жана колдонуу учурунда сактап коюңыз.

! Бул шамчырактын кооптуу тасирилері жөнүндө кенен маалымат.

Эгерде бул буюмдун колдонуу эрежелери сакталса, анда бул иштелип чыкка н буюм адамдын ден-соолугуна зыян жана кооптуу таасирин алып келбейт, уулуу заттарды бөлүп чыгарбайт.

КӨНҮЛ БУРГУЛА! АЛМАШМА ТОК ШЫКАЛУУСУ 220В ЖЕТСЕ АДАМ ӨМҮРҮНӨ КООПТУУ БОЛУП ЖЕРСЦЕЛИНЕТ!

1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Шамчырак белгмеге жарык берүү үчүн багытталган.

Шамчырак ТР ТС 004/2001 "Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө", ТР ТС 020/2011 "Техникалык каражаттардын электрмагниттик шай кештиги" талаптарына дал келет.
Товар тастыкталган.

2. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ

Токтун чыңалышы (алмашма) , В	220
Тарамдын жыштыгы, Гц	50
Шамчырактын максималдуу кубаттуулугу, Вт, андан ашык эмес	3
Түстү берүү индекси, кем эмес	80
Түстүүлүк аба табы, К.....	4000
Токтон кубаттоо мөөнөтү, саат, кем эмес.....	16
Автономдук иштин мөөнөтү, саат, кем эмес.....	2
Аккумуляторду кубаттоо режиминде 220 В тарамдан сырткары керектелүүчү кубаттуулугу, Вт, кем эмес	1
Колдонуу аба табы, °С	+5...+40
Салыштырмалуу нымдуулугу, %, ашык эмес.....	80
Өндүрүмдү коргоо дүңгээли	IP20
Өндүрүмдүн материалы	пластик
Жарыкдиоддордун кызматынын мөөнөтү, саат, кем эмес	30 000
Шамчырактын кызмат мөөнөтү, жыл	3

3. ТОПТОМ

Жеткирип берүү топтомуна кийинкилер кирет:

Шамчырак, даана	1
Таңгак, топтом	1
Сайылуучу шнур, даана	1
Колдонуу боюнча нускама (Паспорт), экз.	1

4. КОЛДОНУУ

4.1 Коопсуздук чарасы

Көңүл бургула! Шамчыракты чогултуп жана орнотууда токтон сууруп коюу кө

рөңүл бөлмөлөр жана баска).

Ылгалдыгы жоғары орындарда шамдалды пайдалануға тыйым сапынады (ванналық бөлмелер және басқа).

Шамдалды тазалау үшін жұмсақ құрғақ мата пайдалану қажет.

Шамдалды тазалау үшін химиялық белсенді және жемір заттектер құралдарын пайдаланбаңыз.

4.2. Колдонуу

Шамчыракты ачыңыз. Ачекей сайылуучу шнурунда жана шамчыракта бузуул ар жоктугун текшериниз.

Конструкция светилынка: 1.плафон 2.тирөөч 3.негиз 4.каторгуч 5.алынма са йлуучуу шнур 6.сайылуучу адаптерді туташтыруу ажыратмасы 7.тарамдык көрсөткүч 8.каторгуч . Шамчырак орнотулган аккумулятор аркылуу иштейт. Шамчыракта башкаруунун эки ыкмасы караштырылган: 1) негиздеги сенсор уд баскычтын жардамы менен; 2) 5 метр аралыкта катуу үнден иштеп кет үүчү, киргизылген үн сенсорунун жардамы менен. Көшуунун ыкмаларын которуу негиздин арткы тарабындагы үч позициялуу ажыраткычтын жардамы менен аткарылат. Ошондой эле негиздин арткы тарабындагы ажыраткыч шамчыракты толук

өчүрүү жана капыстан иштеп көтүүден сенсордук баскычты жана үн сенсорун тосмолоо үчүн кызмат кылат.

Ортоңку абалда сенсорлор ажыратылган, шамчырак өчүрүлгөн

1) Сенсордук баскычты башкаруу

Шамчыракты сенсордук башкаруу режимине которуу үчүн негиздин арткы тараб ындагы үч позициялуу ажыраткычты четки оң абалга которуңуз. Сенсордук баск ыч менен башкаруу режиминде шамчырак жарыктыктын үч режиминин бир өөндө иштей алат:

• сенсордук баскычка биринчи тийүү шамчыракты аз жарык режимине которот
•сенсордук баскычка экинчи тийүү шамчыракты орточо жарыктык режимине которот

•сенсордук баскычка үчүнчү тийүү шамчыракты максималдуу жарыктык режими не которот
•төртүнчү тийүү шамчыракты өчүрөт

2) Үн менен башкаруу

Шамчыракты үн менен башкаруу режимине которуу үчүн негиздин арткы тар абындагы үч позициялуу ажыраткычты четки сол абалга которуңуз. Үн менен башкаруу режиминде шамчырак максималдуу жарыктык режиминде иштейт. Шамчыракты үн менен башкаруу режимине кошуу же ажыратуу үчүн катуу үн чыгаруу керек- бир нерсе айтса же алакан чапса болот.

Толук өчүрүү жана сенсордук баскычтын же үн сенсорунун капыстан иштеп көтүүсүн боттурубоо үчүн шамчырактын арткы тарабындагы ажыраткычты " өчүрүлгөн" ортоңку абалга алып келиңиз.

Шамчыракты ташууда жана сактоодо негиздин арткы тарабындагы ажыраткы чтын жардамы менен толук өчүрүү сунушталат. Аккумуляторду кубаттоо үчүн шамчыракты 220В алмашма токко сайылуучу шнур (жеткирүү топтомуна кирет) аркылуу туташтыруу керек. Аккумуляторду кубаттоо мөөнөтү

16 сааттан ашык эмес.

КӨНҮЛ БУРГУЛА! Шамчыракты токко сайылган бойдон 16 сааттан ашык калтырбагыла

Кийинки кубаттоого чейин толугу менен кубатталган шамчыракты автономду к тартилте эки саттан кем эмес пайдаланыш керек.

5. ТЕЙЛӨӨ

Жарык булагы катары шамчыракта алмаштырууга кереги жок жарык берүүчү диоддер орнотулган.

6. ЖЕТКИРИП БЕРҮҮ ЖАНА САКТОО

Механикалык жарака болбош үчүн жана жаан-чачын тийбеш үчүн коопсуздук чараларды сактоо менен өндүрүм таңгакта жеткирилип жана сакталышы керек.

7. УТИЛИЗАЦИЯЛОО

Өндүрүмдү жеткирилген аймактын мыйзамынын талабына ылайык утилизация я кылуу керек.

8. Кепилдик берүү милдеттер (гарантия)

8.1. Эгерде аталган нускамадагы айтылган колдонуу шарттары сакталса, анд а шамчыракты колдонуу боюнча кепилдик мөөнөтү сатылган күндөн баштап 12 ай түзөт.

8.2. Шамчыракты кайтаруу/алмаштыруу кардарга товарды саткан чекене сат учу менен кардарлардын уюгун коргогон мыйзамда бекитилген мөөнөттө жана негиздерге таянып ишке ашырылат.

8.3. Шамчыракты кайтаруу/алмаштыруу механикалык жаракасыз жана толук топтомдо ишке ашырылат.

9. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫҢОңДОО ЫКМАЛАРЫ

Көңүл бургула! Өндүрүмдөгү мүмкүн болгон бузууларды оңдоо иштерди токт он сууруп кылуу керек!

Шамчырак иштебесе

–тарамдагы токтун чыңалышы 220В экендигин текшериниз

–тармактык ажыраткычтын абалын текшериниз

–орнотулган аккумулятор отуруп калса, анда күн батареясы менен шамчырак ты жарык жерге коюп кубаттоо керек

Эгерде бул ыкмалар сизге жардам бербесе, бузууларды оңдоо үчүн даражал анган адистердин жардамына кайрылыңыз.

10. ӨНДҮРҮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Өндүрүмдүн аталышы: Үстөлге коюлуучу жарықдиоддик шамчырак
Өндүрүмдүн түрү: Үстөлге коюлуучу

Өндүрүмдүн модели: NLED-430

Товар белгиси: «ЭРА»

Иштеп чыгарган өлкө: Кытай Элдик Республикасы
Өндүрүүчүнүн аталышы: АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД
Өндүрүүчүнүн дарегі: КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Өндүрүүчү менен байланыш маалыматы: atl_company@163.com
Импорт кылуучу: Импорт кылуучу жак жеке таңгактагы этикеткада к өрсөтүлгөн.

Нормативдүү документтердин талапка жооп берүүсү:

Өндүрүм ТР ТС 004/2001 "Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө", ТР ТС 020/2011 "Техникалык каражаттардын электрмагниттик шайкештиги" талаптарына дал келет.

Конструкция светильника:

- плафон / плафон / плафон / җылыҗылы
- стойка / тіреу / тірөөч / бау
- основание / негізі / негиз / җылы
- сенсорная кнопка включения / батырмасы / баскыч / җылы
- съемный сетевой шнур / алмалы-салмалы желілік сым / алынма сайылуучу шнур / җылы
- разъем подключения сетевого шнура / өлілік сымды қосудын жалғағышы / сай ылуучу шнурду туташтыруу ажыратмасы / җылы
- сетевой индикатор / желілік индикатор / тарамдык көрсөткүч / җылы
- выключатель для переключения режимов управления и блокировки сенсорной кнопки / сөндіргіш / каторгуч / җылы

KZ

KG

