

Таблица селективности DMX³ / DPX³

■ Пределы селективности DMX³ / DPX³ (трехфазная сеть 400 В~)

Нижестоящий автоматический выключатель в литом корпусе	In	Вышестоящий воздушный автоматический выключатель																			
		DMX ³ - N 2500 (50 kA) DMX ³ - H 2500 (65 kA)					DMX ³ - L 2500 (100 kA)					DMX ³ -N 4000 (50 kA)		DMX ³ -H 4000 (65 kA)		DMX ³ -L 4000 (100 kA)		DMX ³ -L 6300 (100 kA)			
		800	1000	1250	1600	2000	2500	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	3200	4000	3200	4000	5000	6300
DPX ³ 160 (16, 25, 36, 50 kA) с или без диф. защиты	16 - 160	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 250 с термомангнитным расцепителем (25, 36, 50 kA) с или без диф. защиты	100-250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 250 с термомангнитным расцепителем (70kA) с или без диф. защиты	100 - 250	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 250 с электронным расцепителем, селективность "HIGH" (25, 36, 50 kA) с или без диф. защиты*	40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	100	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	160	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	200	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 250 с электронным расцепителем, селективность "HIGH" (70 kA) с или без диф. защиты*	40	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	100	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	160	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	200	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	250	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 250 с электронным расцепителем, селективность "LOW" (25, 36, 50 kA) с или без диф. защиты*	40	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	100	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	160	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	200	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 250 электронным расцепителем, селективность "LOW" (70 kA) с или без диф. защиты*	40	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	100	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	160	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	200	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	250	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 630 с термомангнитным расцепителем (36, 50 kA)	250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	320	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	400	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	630	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 630 с термомангнитным расцепителем (70, 100 kA)	250	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	320	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	400	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	500	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	630	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 630 с электронным расцепителем S2 и Sg, селективность "HIGH" (36, 50 kA)*	250	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	320	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	400	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	500	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	630	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 630 с электронным расцепителем S2 и Sg, селективность "LOW" (36, 50 kA)*	250	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	320	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	400	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	500	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	630	-	T	T	T	T	T	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 630 с электронным расцепителем S2 и Sg, селективность "HIGH" (70, 100 kA)*	250	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	320	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	400	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	500	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	630	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 630 с электронным расцепителем S2 и Sg, селективность "LOW" S2 и Sg (70, 100 kA)*	250	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	320	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	400	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	500	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	630	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 1600 с термомангнитным расцепителем (36, 50 kA)	630	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	800	-	-	-	T	T	T	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	1000	-	-	-	-	T	T	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	1250	-	-	-	-	T	T	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	630	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 1600 с термомангнитным расцепителем (70, 100 kA)	800	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 1600 с электронным расцепителем S2 и Sg, селективность "HIGH" (30, 50, 70, 100 kA)*	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T
	1600	-	-	-	-	-	T ⁽¹⁾	T	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T	T
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T
DPX ³ 1600 с электронным расцепителем S2 и Sg, селективность "LOW" (36, 50, 70, 100 kA)*	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T
	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T
	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T
	1600	-	-	-	-	-	T ⁽¹⁾	T	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T	T
	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T	T	T	T	T	T

T = полная селективность (до отключающей способности нижестоящего выключателя согласно МЭК 60947-2)

(1) Исключение - вышестоящий DMX³ - N 2500 50 kA : предел селективности = 50 kA

* Селективность High - «Hi» и Low - «Lo» выбирается в меню электронного расцепителя