

Аксессуары

Электрические аксессуары

Дополнительные контакты положения – АУР

Контакты, которые обеспечивают вывод информации о положении автоматического выключателя относительно фиксированной части во втычном или выкатном исполнении. Имеются два типа контактов положения (АУР), на 250 В перем./пост. тока и 24 В пост. тока:




Дополнительный контакт положения

- контакт сигнализации об установленном положении выключателя для всех втычных и выкатных автоматических выключателей Tmax XT, располагается в фиксированной части;
- контакт сигнализации об извлеченном положении выключателя для всех выкатных автоматических выключателей Tmax XT2 и XT4, устанавливается сбоку на подвижной части выкатного исполнения.


Информация по электрическим характеристикам контактов приведена в таблицах выше «Дополнительные контакты 250 В перем./пост. тока» и «Дополнительные контакты 24 В пост. тока».

Автоматический выключатель		Кол-во контактов положения «установлен»	Кол-во контактов положения «извлечен»
XT1	3/4 полюса	4	–
XT2	3 полюса	2	2
	4 полюса	4	
XT3	3/4 полюса	4	–
XT4	3/4 полюса	4	2

Втычной автоматический выключатель с контактом установленного положения





S75I=104



S75I=102

Выкатной автоматический выключатель с контактами положения «установлен» – «извлечен»



S75I=102
S75E=144



S75I=102
S75E=144



S75I=104
S75E=142