

В таблице указано номинальное тепловыделение для преобразователей частоты ONI в зависимости от модели и мощности.

Артикул	Наименование преобразователя частоты	Тепловыделение, Вт
Модель A400		
A400-21E0040IP20F	Преобразователь частоты A400 220В, 1Ф 0,4 kW 2,5А	20
A400-21E0075IP20F	Преобразователь частоты A400 220В, 1Ф 0,75 kW 4,2А	50
A400-21E015IP20F	Преобразователь частоты A400 220В, 1Ф 1,5 kW 7,5А	60
A400-21E022IP20F	Преобразователь частоты A400 220В, 1Ф 2,2 kW 11А	100
A400-33E0040IP20F	Преобразователь частоты A400 380В, 3Ф 0,40 kW 1,5А	30
A400-33E0075IP20F	Преобразователь частоты A400 380В, 3Ф 0,75 kW 2,5А	40
A400-33E015IP20F	Преобразователь частоты A400 380В, 3Ф 1,5 kW 4А	65
A400-33E022IP20F	Преобразователь частоты A400 380В, 3Ф 2,2 kW 5,5А	85
A400-33E037IP20F	Преобразователь частоты A400 380В, 3Ф 3,7 kW 9,2А	105
Модель M680		
M680-33E0075-015TIP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 0,75-1,5 kW 2,5-4,2А	40
M680-33E015-022TIP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 1,5-2,2 kW 4,2-5,4А	60
M680-33E022-037TIP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 2,2-3,7 kW 5,5-6,9А	75
M680-33E037-055TIP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 3,7 -5,5kW 9 -10,7А	130
M680-33E055-075TIP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 5,5-7,5 kW 12-13А	165
M680-33E075-11TIP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 7,5-11 kW 18 - 24А	300
M680-33E11-15TIP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 11 -15 kW 24 - 31А	400
M680-33E15-18TIP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 15 - 18 kW 31-38А	410
M680-33E18-22TIP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 18 - 22 kW 38-43А	480
M680-33E22-30TIP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 22 - 30kW 44-57А	600
M680-33E30-37TIP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 30 - 37 kW 60-70А	810
M680-33E37-45IP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 37 - 45 kW 75-92А	1500
M680-33E45-55IP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 45 - 55 kW 92-115А	1850
M680-33E55-75IP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 55 - 75 kW 115-150А	2000
M680-33E75-90IP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 75 - 90 kW 150-180А	2400
M680-33E90-110IP20	Преобразователь частоты M680 380В, 3Ф 90 - 110 kW 180-215А	2760
Модель K800		
K800-33E0075-015TSIP20	Преобразователь частоты K800 380В, 3Ф 0,75-1,5 kW 3,4-4,1А	60
K800-33E015-022TSIP20	Преобразователь частоты K800 380В, 3Ф 1,5-2,2 kW 4,8-5,4А	80
K800-33E022-037TSIP20	Преобразователь частоты K800 380В, 3Ф 2,2-3,7 kW 5,5-6,9А	110
K800-33E037-055TSIP20	Преобразователь частоты K800 380В, 3Ф 3,7 -5,5kW 9 -11А	120
K800-33E055-075TSIP20	Преобразователь частоты K800 380В, 3Ф 5,5-7,5 kW 12-13А	160
K800-33E075-11TSIP20	Преобразователь частоты K800 380В, 3Ф 7,5-11 kW 18 - 24А	210
K800-33E11-15TSIP20	Преобразователь частоты K800 380В, 3Ф 11 -15 kW 24 - 31А	380
K800-33E15-18TSIP20	Преобразователь частоты K800 380В, 3Ф 15 - 18 kW 31-38А	430
K800-33E18-22TSIP20	Преобразователь частоты K800 380В, 3Ф 18 - 22 kW 38-44А	480
K800-33E22-30TSIP20	Преобразователь частоты K800 380В, 3Ф 22 - 30kW 44-57А	600
K800-33E30-37TSIP20	Преобразователь частоты K800 380В, 3Ф 30 - 37 kW 60-70А	780